

警報喇叭

Siren

壁掛式喇叭

Piezo siren

LK-97

使用電源：
10~16VDC(DC12V型)
18~28VDC(DC24V型)
消耗電流：
120mA(DC12V型)
80mA(DC24V型)
警報頻率：2.4~3.7KHz
警報音量：110dB
逆接保護：有
安裝方式：壁掛
外型尺寸：122x73x43mm



埋入式喇叭

Piezo siren

LK-98



使用電源：
10~16VDC(DC12V型)
18~28VDC(DC24V型)
消耗電流：
120mA(DC12V型)
80mA(DC24V型)
警報頻率：2.4~3.7KHz
警報音量：110dB
逆接保護：有
安裝方式：埋入
外型尺寸：70x120x35mm



自保型閃光警報喇叭

Intruder alarm with strobe

LD-281 (負觸發)

LD-282 (正觸發)

LD-283 (正觸發·內含充電電池)

LD-285 (負觸發·內含充電電池)

使用電源：11~14VDC
消耗電流：警報200mA；閃光250mA
警報音量：115dB
逆接保護：有
具剪線及防破壞功能
具自動充電電路
外型尺寸：241Lx160Wx51H mm



壁掛型閃光喇叭

Piezo siren with strobe

LK-95 (閃光+喇叭·閃光·三線式)


LK-96 (閃光+喇叭·二線式)

LK-96L (閃光+喇叭·LED指示·三線式)

LK-96T (閃光+喇叭·反破壞開關·四線式)

使用電源：10~16VDC(DC12V機型)
18~28VDC(DC24V機型)
消耗電流：150mA(DC12V機型)
100mA(DC24V機型)
警報頻率：2.4~3.7KHz
警報音量：110dB
閃光指示：8只強光LED
逆接保護：有
安裝方式：壁掛
外型尺寸：122x73x43mm

LK-95




LK-96



LK-96L



LK-96T



埋入式閃光喇叭

Piezo siren with strobe


LK-99 (閃光+喇叭·二線式)

LK-99L (閃光+喇叭·LED指示燈·三線式)

使用電源：
10~16VDC(DC12V型)
18~28VDC(DC24V型)
消耗電流：
140mA(DC12V型)
90mA(DC24V型)
警報頻率：2.4~3.7KHz
警報音量：110dB
閃光指示：4只強光LED
逆接保護：有
安裝方式：埋入
外型尺寸：70x120x35mm



LK-99



LK-99L



吸頂式閃光喇叭

Piezo siren with strobe


LK-86 (閃光+喇叭·二線式)

LK-87 (閃光+喇叭·閃光·三線式)

使用電源：
10~16VDC(DC12V型)
18~28VDC(DC24V型)
消耗電流：
200mA(DC12V型)
170mA(DC24V型)
警報頻率：2.4~3.7KHz
警報音量：110dB
閃光指示：12只強光LED
逆接保護：有
安裝方式：吸頂
外型尺寸：85Øx60mm



LK-86



LK-87



警報喇叭

Siren

LK-508

使用電源：12VDC
輸出功率：30 Watt
警報音量：120dB/雙音
逆接保護：有



LK-40

使用電源：12VDC
輸出功率：15 Watt
警報音量：110dB
逆接保護：有

