

數字密碼開關



LK-1020-1



LK-1020-2

特性

- 可程式化密碼設定，直接由鍵盤更改。
- 1~14位數解碼、密碼設定容易。
- 內置蜂鳴器按鍵時具有嗶聲(輸入確認)及反破壞開關(TAMPER SWITCH)。
- 夜光鍵盤，易於在夜間操作。
- 具單控(LK-1020-1)與雙控(LK-1020-2)二種機型，可單獨選擇Alternate或Momentary(1-255秒)接點輸出。
- 六次誤碼輸入能自鎖系統10秒，並具警報輸出。
- 具Watchdog Circuitry(看門狗)功能，自我偵測防止系統當機，EEPROM記憶系統，密碼不因停電而消失。
- 雙控(LK-1020-2)機型具子母碼功能，安全性高。
- 具訪客電鈴鍵可與室內電鈴連線。

規格

- | | |
|---|-----------------------------|
| ● 密碼組合：1~14位數 | ● 記憶系統：EEPROM |
| ● 使用電源：DC 10.5~16V | ● 輸出接點：1A/24VDC或0.5A/120VAC |
| ● 動態電流：60MA (LK-1020-1)
80MA (LK-1020-2) | ● 門鈴接點：0.5A/120VAC |
| ● 靜態電流：30MA (LK-1020-1)
45MA (LK-1020-2) | ● 工作溫度：-10°C ~ 55°C |
| | ● 外型尺寸：115L x 115W x 20Dmm |